

Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2x15 L+PEN NO-224-14 ЭРА Б0043932



Стоимость с НДС

860.71 руб. / шт.

В наличии 21 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Эра**

Артикул: **Б0043932**

Ширина (мм): **44**

Высота (мм): **87**

Глубина (мм): **50**

Количество полюсов: **2**

Количество клемм на полюс: **15**

Сечение гибкого проводника с наконечником с (кв.мм): **1.5**

Сечение гибкого проводника с наконечником по (кв.мм): **6**

Сечение жесткого проводника с (кв.мм): **6**

Сечение жесткого проводника по (кв.мм): **16**

Максимальный расчетный ток (А): **125**

С нейтральной шиной n: **Да**

С шиной pe: **Да**



Описание

Нулевые шины в корпусе «кросс-модуль» ЭРА применяются для электрического и механического соединения нулевых, защитных и фазных проводников в электрических щитах и распределительных устройствах. Изделие состоит из изолированных друг от друга латунных шин с винтовыми зажимами, установленными в диэлектрический корпус «кросс-модуль». Корпус не поддерживает горение, т.к. выполнен из полиамида с добавлением антипиренов.

Данная конструкция обеспечивает безопасную установку и эксплуатацию за счет прозрачной передней крышки, которая защищает от случайных прикосновений и облегчает визуальный контроль соединений.

Удобство монтажа достигается за счет универсального крепления с возможностью установки на DIN-рейку 35 мм и монтажную панель. Быстрота монтажа обеспечивается за счет нанесенной на переднюю крышку специальной маркировки размеров и соответствующего количества проводников для подключения.

Применение нулевых шин в корпусе «кросс-модуль» позволяет:

- свести в одну общую группу все нулевые, фазные или заземляющие проводники, входящие и отходящие,
- сократить количество проводников в щитке, что упрощает его обслуживание,
- экономить пространство и без особых усилий размещать новые элементы,
- обеспечить стабильное и долговечное соединение.

Особенности конструкции изделия:

- Материал: латунь Л56
- Сечение: 8x12 мм
- Номинальный ток In: 125 А
- Диаметр отверстия для присоединения входящих проводников: 6,7,5 мм
- Диаметр отверстия для присоединения отходящих проводников: 4,5 мм
- Прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали и обладают скруглённой контактной частью, что исключает перекусывание и повреждение подключаемых проводников

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

