

Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N С 16А 30мА 1мод. электрон. тип А 6кА NB2LE (R) CHINT 689007



Стоимость с НДС

1 665.95 руб. / шт.

В наличии 73 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **CHINT**

Артикул: **689007**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Номинальный ток (А): **16**

Номинальное напряжение (В): **230**

Характеристика срабатывания: **C**

Номинальное напряжение изоляции U_i (В): **500**

Номинальный ток утечки (А): **.03**

Тип по току утечки: **A**

Степень загрязнения (число): **2**

Ширина в числах модульных расстояний: **1**

Частота (Гц): **50/60 Гц**

Степень защиты IP: **IP20**

Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 (кА): **6**

Рабочая температура окружающей среды с (град.С): **-25**

Рабочая температура окружающей среды по (град.С): **40**

Номинальное импульсное напряжение (кВ): **4**



Номинальная отключающая способность при коротком замыкании I_{cn} по EN 61009-1 (кА): **4.5**

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NB2LE предназначены для применения в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230/240 В частотой 50/60 Гц с номинальным током до 40 А для нечастых включений и отключений нагрузок, а также защиты от перегрузки, короткого замыкания, поражения электрическим током при косвенных прикосновениях и возгораний по причине утечки тока в электроустановках жилых, общественных и промышленных зданий. Необходимо проверять работоспособность АВДТ серии NB2LE нажатием на кнопку «Тест» не реже 1 раза в месяц.

Основные характеристики:

Номинальный ток – от 6 А до 40 А

Исполнение по числу полюсов – 1P+N

Тип характеристики мгновенного срабатывания – В, С

Отключающая способность – до 6000 А

Ном. отключающий дифференциальный ток – 30 мА; 100 мА; 300 мА

Тип АВДТ – АС

Конструктив устройства – электронный

Механическая износостойкость – 10000 циклов В/О

Электрическая износостойкость – 4000 циклов В/О

Степень загрязнения – 2

Степень защиты – IP20

Монтаж – на симметричную DIN-рейку 35 мм

Подключение нагрузки – снизу

Сигнализация – окошко индикации положения главных контактов

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

