

Реле времени РО-406 8А 230В 1НО IP20 задержка выключ./управ. контактом монтаж в коробку d-60мм F&F EA02.001.019



Стоимость С НДС

1 305 руб. / шт.

В наличии 3 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA02.001.019**

Ширина (мм): **18**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Возможно дистанционное управление: **Нет**

Функция задержки при включении: **Нет**

Функция звезда/треугольник: **Нет**

Диапазон времени с (с): **60**

Диапазон времени по (с): **900**

Функция задержки при отключении: **Да**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц с (В): **230**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока AC при 50 Гц по (В): **250**

Количество выходов с задержкой, переключающий контакт: **1**

Род тока включения: **Переменный ток (AC)**



Описание

Реле времени серии "PO"

Монтаж на плоскость.

Предназначено для поддержания работы устройства после размыкания управляющего контакта в течение установленного отрезка времени. Например, выключателем включаем освещение - вентилятор включится, после выключения освещения вентилятор выключится через установленный отрезок времени.

Принцип работы

В результате замыкания управляющего контакта S контакты реле замыкаются.

Размыкание управляющего контакта S вызывает отсчет установленного времени, по истечении которого работа реле прекращается.

Особенности:

вход управления;

напряжение питания 230 В AC;

задержка отключения 1...15 мин ;

контакт - 1NO (8 А).

Каталог Доставка и самовывоз Вакансии Контакты

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

